

Akku-Knickschrauber

DF012DSE

7,2 V • 0 - 650 U/min • 5,6 Nm

Lieferung mit zwei 1,5 Ah Akkus und Ladegerät.

Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber. Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung zwischen 0,3 und 3,0 Nm. Mit 2-Gang-Getriebe das stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist.



7.2V

Technische Details

Akkuspannung	7,2 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 200 / 0 - 650 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart / weich	5,6 / 3,6 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Drehmoment	11 Nm
Max. Bohrleistung in Holz	6 mm
Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	6 mm
Max. Bohrleistung in Holz (Selbsteinziehender Bohrer)	12 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	5 mm
Aufnahmeschaft	1/4 "
Gewicht ohne Akku	0,43 kg
Schalldruckpegel (dB)	≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht mit Akku	0,54 kg
Produktabmessung (L x B x H)	115 x 125 x 64 mm

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Ideal für Arbeiten in engen Räumen und Überkopfanwendungen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Schnellbefestigung für 1/4" Zubehör / Bits

EAN 0088381838009

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

784244-7
PH Bit 2x50



784245-5
1 Stk. + Bit Nr. 1x50 mm



824781-0
Aufbewahrungskoffer

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL0715 (2x)
Akku BL0715, Li-Ionen, 7,2 V, 1,5 Ah



DC10WA
Ladegerät DC10WA, Li-Ionen, 7,2-



Passendes Zubehör

784244-7
PH Bit 2x50



824842-6
Transportkoffer



P-06052
Kreuzschlitzbits PH2, 25 mm, 1/4"

